



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead
LED Il Giro Nero 10W 1220lm - 830-840
CCT | 262mm - IP65 - Sensore di
Movimento e Luce



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU | 251808 |
| EAN | 4099854286162 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Efficienza (Lm/W) | 122 |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Fattore Potenza | >0.70 |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 262 |
| Altezza (mm) | 73 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**